

## KURZANLEITUNG:

### Bedienelement hinzufügen

#### Smoove um Situo erweitern:

Programmiertaste am eingelernten Bedienelement drücken, bis Motor wippt.

Danach Programmiertaste am hinzuzufügenden Handsender kurz drücken, Motor wippt.

Beide Sender sind jetzt eingelernt.

#### Malineo (eingelernt) um Smoove/Situo erweitern:

Taste am Malineo lange drücken bis LED durchgehend leuchtet, dann erneut langer Tastendruck auf Malineo bis Motor wippt (ca. 2 Sek.). Danach Programmiertaste am hinzuzufügenden Funksender kurz drücken, Motor wippt. Beide Sender sind jetzt eingelernt.

#### Alle eingelernten Bedienelemente löschen und durch neues Bedienelement ersetzen:

1. Doppelte Spannungsunterbrechung durchführen bis Motor wippt.
2. Programmiertaste am hinzuzufügenden Handsender kurz drücken.
3. Motor wippt, alle Bedienelemente außer dem neuen sind gelöscht.

#### Somfy Service:

Wenn Sie Fragen zum Einlern-Prozess haben unterstützt Sie gerne ein Mitarbeiter vom Somfy Fachhandelsservice. Sie erreichen uns unter: **+43 (0662) 62 53 08-55**

**Bitte beachten Sie alle Hinweise in den mitgelieferten Original-Bedienungsanleitungen.**

